

E智控 深圳金玺智控技术有限公司 WWW.Kinseal.com

取消权限红色禁止标志

(如下图1)在使用开关,数值显示等控件,如果在该控件权限 设置里设置了触控有效,选择受位控制或者受用户等级控制。 把程序下载到触摸屏里,会看到该控件上出现一个红色的禁止 标志 (如下图2)

开关		· [	×
通用设置 指示灯设置	外观设置 权限设置	预览	1
□ 显现 受位控制 地址 <b>IB18</b> ■ 显现状态 (●) 1 ( ) 0	□ 受用户等级控制 有效最低等 1	л	/关机
<b>」通知</b> 通知位 LB500 ■	状态: ()1 ()0		
<ul> <li>✓ 触控有效</li> <li>✓ 受位控制</li> <li>地址 \$80</li> </ul>	✓ 受用户等级控制 有效最低等 4		
有效状态 1 ()0			
	744 中国	町 当 手	3 Bth

图1





深圳金玺智控技术有限公司 WWW. Kinseal. com

1、如何取消红色的禁止标志

打开软件菜单栏上的帮助,找到系统保留寄存器打开,找到 LB3985 这个地址我们可以看到这个地址是用来取消红色@禁止



2、编写宏指令让LB3985=1;打开软件扩展工具栏上的宏指令编译器(如下图)





3、单击宏指令编译器菜单栏上的新建,新建一个宏指令工程, 编写 LocalBit[3985]=1;编写完成后点击编译,编译成功后在全 局宏里添加调用即可(如下图)

1	4	1	H	C <sub>2</sub>		*	<b>—</b>	•	• 🗵	٩Ê,	<u>90</u>
新建	撤消	恢复	保存	复制	粘贴	剪切	寻入 - F	計出 编	译 全部编译	展开/收起	查打
宏	函数库		1								
宏指令											
宏			-								
				🗿 添加	四宏			?	×		
				1400.0	HHA D	201001					
				审输入	太指令:[[	Ź₩E		]			
						T ti	角定	取	肖		
			C .								
			信息输	出了	变量设定						
			变	量名	数据类别	」 址长周	词属	也址类型	地址	Ŀ	



## 深圳金玺智控技术有限公司 WWW. Kinseal. com



